

## REGLER ATR121

Der ATR121 ist ein preiswerter kleiner Regler für die Schalttafelmontage. Er verfügt über 2 Relaisausgänge und einen Ausgang für ein HL-Relais. Auf dem 3-stelligen Display wird die Ist-Temperatur dargestellt. Nach Betätigung einer Pfeiltaste wird auf die Solltemperatur umgeschaltet



### TECHNISCHE DATEN

Größe:	77 x 35,3(Vorderseite) x 61,2mm	
Schalttafelausschnitt:	70,5 x 28,5mm	
Spannungsversorgung:	12/24V AC / 12/35V DC, 24V AC, 230V AC, 115V AC – 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme:	2 W	
Betriebstemperaturbereich:	0..40°C	
1 universaler Eingang:	Thermoelemente K,J,S,R; Pt100; Ni100; Pt500; Pt1000; PTC 1000 Ohm; NTC 10kOhm; 0/4..20mA; 0..10V; 0..6kOhm; 0..150kOhm	
2 Relais Ausgänge:	OUT1: 10A OUT2: 5A	
1 Ausgang HL-Relais:	8 Volt 20mA für Version A/B/C 15 Volt 30mA für Version AD (bei 12V AC) 30 Volt 30mA für Version AD (bei 24V AC)	
Regelalgorithmen:	AN/AUS mit Hysterese oder PID mit automatischem Tuning	
Genauigkeit:	0,5% +/- 1 digit für Thermoelemente und RTD 0,2% +/- 1 digit für V,mA	
Display:	3 digits	
Weitere Daten:	- Konfigurations Passwort - Memory Card zur Erweiterung, Konfiguration, Programmierung	
<u>Spezifikation:</u>		
Versorgung:	121-AD: 12..24V ac +/- 10% 50/60Hz 12..35V dc 121-A: 24V ac +/- 10% 50/60Hz 121-B: 230V ac +/- 10% 50/60Hz 121-C: 115V ac +/- 10% 50/60Hz	
Serielle Kommunikation:	121-T:RS485 – protocoll Modbus RTU slave.	Relais Q2 + Alarm Funktion nicht möglich bei diesem Modell nur 121-AT: 24V ac +/- 10% 50/60 Hz nur 121-ADT:12..35V dc
Auflösung:	-99 – 999 digit	