

LKM274 FÜR PT100/PT1000

Digitaler konfigurierbarer Messformer zur Montage auf 35mm-Schiene mit Spannungsausgang 0..10V

Der LKM274 ist ein digitaler konfigurierbarer Messumformer für Pt100/Pt1000 mit 0..10V Spannungsausgang zur Montage auf 35mm-Hutschiene. Über 4 DIP-Schalter können 13 verschiedene Messbereiche eingestellt werden. Kleinere Korrekturen können mittels Nullpunktregler durchgeführt werden. Der Anschluss des Sensors erfolgt in 3/2-Leiterschaltung.

Nachfolgende Messbereiche sind konfigurierbar:

-100..100°C	-20..150°C	0..300°C
-50..50°C	0..50°C	0..400°C
-40..60°C	0..100°C	0..500°C
-30..70°C	0..200°C	0..600°C
	0..250°C	



TECHNISCHE DATEN

Eingang:	Pt100/Pt1000	Selbsterkennend, 2-/3-Leiterschaltung
gesamter Messbereich:	-100..600°C	Pt1000 bis 300°C (über DIP – Schalter einstellbar)
Anzahl der Bereiche:	13	
Messstrom:	0,25mA	
Stromaufnahme:	max. 10mA	
Versorgungsspannung:	15..35 VDC, 15..26 VAC	verpolsicher
Auflösung:	0,1°C	
Linearitätsfehler:	<0,1%	
Messgenauigkeit:	0,3%	vom Messbereich
Messrate:	2/s	
Ausgang:	0..10V	andere Ausgangsspannung möglich
Fühlerbruch:	>10V	
Kurzschluss:	=0V	
Klemmart:	Schraubklemmen	0,2..2,5mm ²
Temperaturkoeffizient:	<0,015K/°C	eingestellter Temperaturbereich 0..100°C
Betriebstemperatur:	-25..70°C	
Dimension:	75x25x53mm	H x B x T
Gewicht:	60g	
EMV:	EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006	Emission und Störfestigkeit

